# MICOLOR PLUS 系列 WIN7 下使用指南

# **INTRODUCE MICOLOR PLUS USING IN WIN 7**

请使用正版 WIN7 专业版、企业版或旗舰版

please use Windows 7 Professional /Windows 7 Enterprise /Windows 7 Ultimate

## 1 打印机驱动安装

### 安装驱动之前请确保已关闭所有杀毒软件 。 所有安装操作请用鼠标右键点击安装图标,并选择以管理员模式运行。 please turn off all antivirus software before installation and use administrator mode to operation

1.1 安装'dotnet4.0'

install 'dotnet4.0'

1.2 安装打印机驱动

install printer driver

以管理员模式运行'G:\PLUS\_Driver\_1.0\MCPrinterBench\Setup',并以默认方式安装。

run 'G:\ PLUS\_Driver\_1.0\MCPrinterBench\Setup' by administrator mode oper ation

1.3 连接打印机

connect printer to PC

用 usb 线将打印机与电脑连接,并开启打印机。

connect printer to PC by usb cable, then power on printer









🔺 🌆 其他设备	
🛛 🖟 Wide-Format Print	
🛛 🎆 人体学输入设备	更新驱动程序软件(P)…
🕨 🚽 声音、视频和游戏控制	禁用(D)
▷ 🖞 鼠标和其他指针设备	卸载(U)
▷··↓ 通用串行总线控制器	扫描检测硬件改动(A)
Þ 💽 网络适配器	5-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
▷ 📳 系统设备	属性(R)

MICOLOR 技术文档

品





有两种安装打印机驱动的方式: there are 2 methods to install printer's driver

A

```
点击'浏览',选择'G:\PLUS 系列\驱动\win7_drivers'文件夹,点击'下一步' click 'scan', select 'win7_drivers' folder in CD, then 'next'
```

$\bigotimes$	Windows 无法验证此驱动程序软件的发布者
	→ 不安装此驱动程序软件(N) 应查看制造商的网站,获得设备的更新驱动程序软件。
	→ 始终安装此驱动程序软件(I) (又安装来自制造商网站或光盘的驱动程序软件。其他来源的未签名软件可能会 损坏您的计算机或窃取信息。

选择'始终安装此驱动程序软件',驱动安装成功

select 'Always install the driversoftware', install success

) 🛄 更新驱动程序软件 - Micolor Printer	
Windows 已经成功地更新驱动程序文件	
Windows 已经完成安装此设备的驱动程序软件:	
Micolor Printer	

3	更新驱动程序软件 - Micolor Printer		
浏	览计算机上的驱动程序文件		
在以	「下位置搜索驱动程序软件:	NUE	
	• 包括子文件夹(I)	2X126(N)	
	<ul> <li>从计算机的设备驱动程序列表中选择(L)</li> <li>此列表将显示与该设备兼容的已安装的驱动程序软件,以及与该设备</li> </ul>	救于同 <u>一类</u> 别下的	
-	从计算机的设备驱动程序列表中选择(L) 此列表将显示与该设备兼容的已安装的驱动程序软件,以及与该设备 所有驱动程序软件。	*处于同一类别下的	
đ	从计算机的设备驱动程序列表中选择(L) 此列表将显示与该设备兼容的已安装的驱动程序软件,以及与该设备 所有驱动程序软件。	☆于同 <del>一类</del> 别下的	

### В

选择'从计算机的设备驱动程序列表中选择','下一步'

选择 从计昇机的风笛池·9/11/7/14 ( respt , ) i select 'Select the program from the list of computer device driver', 'next'

从以下列表选择设备的类型。	
常见硬件类型(H):	
显示所有设备	×
9 61883 设备类	=
₩ AVC 设备	
😵 Bluetooth 无线电收发器	
all DVD/CD-ROM 驱动器	
Galle ATA/ATAPI 控制器	
圖 IEEE 1284.4 兼容打印机	
·■ IEEE 1284.4 设备	
電導IEEE 1394 和 SCSI 打印机。	
■ IEEE 1394 总线主控制器	
Media Center Extender	
Windows 类公共控制器	-
Mimaki USB Port Controllers	

#### 'next'

MICOLOR 技术文档

选择要为此硬件安装的设备驱动程序
请选定硬件设备的厂商和型号,然后单击"下一步"。如果手头有包含要安装的驱动程序 金,请单击"从磁盘安装"。
☑ 显示兼容硬件(C)
型号
这个驱动程序没有经过数字签名!
告诉我为什么驱动程序签名很重要
下—·步(N)

'从磁盘安装'

'install from disk

从磁盘安装	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	X
4	插入制造商的安装盘,然后确定已在下面选定正 确的驱动器。	<u>确定</u> 取消
	制造商文件复制来源(C):	[浏览 (B)]

'浏览',选择'G\win7\_drivers\wlh\_x64'(32位的电脑请选择wlh\_x86)中的'cyusb.inf' 文件,点'确定'

'scan' select 'cyusb.inf' in 'G\win7\_drivers\wlh\_x64' (select 'wlh\_x86', if your PC is 32 bit), then 'enter'

从磁盘安装	ē.
4	插入制造商的安装盘,然后确定已在下面选定正 确定 确的驱动器。 取消 取消
	制造商文件复制来源 (C): G\win7_drivers\wlh_x64    ▼

	MICOLOR 技术文档
) 🛽 更新	函程序软件 - Wide-Format Printer
正在安	装驱动程序软件
😵 Wi	ndows 安全
8	Windows 无法验证此驱动程序软件的发布者
	→ 不安装此驱动程序软件(N) 应查看制造商的网站,获得设备的更新驱动程序软件。
	→ 始终安装此驱动程序软件(I) 仅安装来目制造商网站或光盘的驱动程序软件。其他来源的未签名软件可能投 损坏您的计算机或窃取信息。

选择'始终安装此驱动程序软件',驱动安装成功 select 'Always install the driversoftware', install success

) 🛄 更新驱动程序软件 - Micolor Printer	
Windows 已经成功地更新驱动程序文件	
Windows 已经完成安装此设备的驱动程序软件:	
Micolor Printer	
~	
	关闭(

打印机会在设备管理器中正常显示 printer will show in 'device manager' correctly

MICOLOR 技术文档



の顔

1.4 软件设置

#### setting

进入 'C:\Program Files (x86)' 右键点击 'MCPrinterBench' 选择 '属性' Enter 'C:\Program Files (x86)' right click on the 'MCPrinterBench' select 'properties'

▶ MCPrinterBench 厪性 🛛 🕅
常规   共享   安全   以前的版本   自定义
对象名称: C:\Program Files (x86)\MCPrinterBench
组或用户名(G):
& CREATOR OWNER
SYSTEM III
🥵 Administrators (bljf-PC\Administrators) 🛛 🖕
4 III +
要更改权限,请单击"编辑"。     编辑 (C)
CREATOR OWNER 的权限(P) 允许 拒绝
完全控制
修改 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
读取和执行 ■
列出文件夹内容
读取
<u>Ξλ</u>
有关特殊权限或高级设置,请单击"高 高级 (V)
了解访问控制和权限
<b>确定 取消</b> 应用 (A)



MCPrinterBench 的权限		×	
安全			
对象名称: C:\Program Fi	les (x86)\MCPri	nterBench	
组或用户名(G):			
& CREATOR OWNER			
& SYSTEM			
🛛 🎎 Administrators (bljf-P	C\Administrator	s)	
👫 Users (bljf-PC\Users)			
🎎 TrustedInstaller			
	[添加⑪)]	删除(R)	
CREATOR OWNER 的权限(P)	允许	拒绝	
完全控制			
修改			
读取和执行			
列出文件夹内容			
读取			
了解访问控制和权限			
<b>确定 取消</b> 应用 (A)			

📔 MCPrinterBench 的权限	×
安全	
对象名称: C:\Program Files (x	86)\MCPrinterBench
组或用户名(G):	
& CREATOR OWNER	
SYSTEM .	
& Administrators (bljf-PC\Admi	nistrators)
Wers (bljf-PC\Users)	
at IrustedInstaller	
 添加	10) 剛除(R)
CREATOR OWNER 的权限(P)	允许 拒绝
完全控制	
修改	
读取和执行	
列出文件夹内容	
以	
了解访问控制和权限	
	取消 应用 (A)

将所有用户的权限改为'完全控制' All user permissions changed to 'full control'

进入 'C:\Program Files (x86)\MCPrinterBench', 修改 'MCPrinterBench' 的属性 Enter "C:\ Program Files (x86) \mcprinterbench mcprinterbench ", modify the" attributes"

O MCPrinterBench 属性
常规 兼容性 安全 详细信息 以前的版本
如果此程序在早期版本的 Windows 上没有问题,而现在出现问题,请选择与该早期版本匹配的兼容模式。
<u>帮助我选择设置</u> / 兼容模式
☑ 以兼容模式运行这个程序: Windows XP (Service Pack 3)   ▼
 设置
□用 256 色运行
□ 用 640 x 480 屏幕分辨率运行
□ 高 DPI 设置时禁用显示缩放
<ul> <li>特权等级</li> <li>✓ 以管理员身份运行此程序</li> </ul>
🕞 更改所有用户的设置
<b>确定 [ 取消</b> 应用 (A)

# 2 RIP 软件安装

### 安装驱动之前请确保已关闭所有杀毒软件 。

### 所有安装操作请用鼠标右键点击安装图标,并选择以管理员模式运行。

#### please turn off all antivirus software before installation

#### and use administrator mode to operation

MICOLOR PLUS 系列支持的 RIP 软件包括:蒙泰、WASATCH、PHOTOPRINT 和 ONYX 等

you can use MAINTOP、WASATCH、PHOTOPRINT and ONYX



安装结束后,修改软件的主程序的属性,以蒙泰为例:进入'C:\Program Files (x86)' After installation, modify the properties of the main program of software, in order to MAINTOP for example: enter "C:\ Program Files (x86)".

MainTop 属性	J MainTop 的权限
常规 共享 安全 以前的版本 自定义	安全
对象名称: C:\Program Files (x86)\MainTop 组或用户名(G):	对象名称: C:\Program Files (x86)\MainTop 组或用户名(G):
GREATOR OWNER SYSTEM Administrators (bljf-PC\Administrators) 要更改权限,请单击"编辑"。	CREATOR OWNER CREATOR OWNER Administrators (bljf-PC\Administrators) Users (bljf-PC\Users) TrustedInstaller
CREATOR OWNER 的权限 (P)         允许         拒绝           完全控制         ●           修改         ●           读取和执行         ■           列出文件夹内容         ●           读取         ■           互入         ▼	添加の)<     删除 (R)       CREATOR OWNER 的权限 (P)     允许       方全控制     「       修改     「       「     「       「     「       「     「       「     「       「     「       「     「       「     「       「     「       「     「       「     「       」     「       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」     」       」
有关特殊权限或高级设置,请单击"高高级(V) 级"。 了解访问控制和权限 确定 取消 应用(A)	○     ○       了解访问控制和权限       确定       取消





#### 其他软件设置也类似

other rip are same

R拠   共享   女王   以前的版本   自定义  対象名称: C:\Program Files (x86)\PhotoFKINT DX 10. 组或用户名(G):	安全 对象名称: C:\Program Files (x86)\PhotoFRINT D	X 11
Were CREATOR OWNER SYSTEM Administrators (bljf-PC\Administrators) 、 要更改权限,请单击"编辑"。	Image: CREATOR OWNER         Image: SYSTEM         Image: System	
CREATOR OWNER 的权限(P) 允许 拒绝 完全控制	添加 (D) 删除 (CREATOR OWNER 的权限 (P) 允许 拒绝	R)
读取和执行 目	完全控制 🔽 🗖	5
→ → → → → → → → → → → → → →	读取和执行	

矜 PhotoPRINT DX 10.5 Micolor Edition 10.5 厘性
常规 快捷方式 兼容性 安全 详细信息 以前的版本
如果此程序在早期版本的 Windows 上没有问题,而现在出现问题,请选择与该早期版本匹酉的兼容模式。
<u>帮助我选择设置</u> 
☑ 以兼容模式运行这个程序: Windows XP (Service Pack 3) ▼
设置
■用 256 色运行
□ 用 640 x 480 屏幕分辨率运行
■ 禁用视觉主题
□ 高 UP1 设立时禁用显示缩放
特权等级
☑ 以管理员身份运行此程序
便政所有用户的设置
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

